

# Technisches Datenblatt

## ZUBEHÖR

# Computer-USB-Anschlussset PC-BOX

für MAURER Pyrometer Serie 4000

- Mit integriertem Netzteil zur Pyrometerversorgung: 100 – 270 VAC / 24 VDC
- Pyrometer-Anschluss über 12-pol. SUB-D oder 10-pol. Klemmleiste
- Ausgang der Pyrometer-Schnittstelle über 3-pol. Klinkenbuchse
- Anschlusskabel:
  - 2 m Anschlußkabel 8-pol. auf 15-pol. SUB-D bei RS232
  - oder 2 m Anschlußkabel 7-pol. auf 15-pol. SUB-D bei RS485
  - Schnittstellenwandler RS232 oder RS485 auf USB



Ausführung mit USB (Schnittstellenwandler)

## Klemmenbelegung

- |    |  |
|----|--|
| 1  | + 24 VDC   |
| 2  | Grenzwert (open collector)   |
| 3  | RS232 TXD (RS485 - B)  |
| 4  | RS232 RXD (RS485 – A)  |
| 5  | RS232 GND  |
| 6  | GND (24 VDC)   |
| 7  | GND<br>Steuereingang wahlweise verwendbar für                      |
| 8  | Speicher-Reset, externes Ziellicht, Software IR-<br>LOG Start-Stop |
| 9  | Ausgang 0 – 20 mA  |
| 10 | PE (Erde)  |